

# PIR SENSOR M/BRAKETT - 1 HODE HVIT

3424100088

## PRODUKTHØYDEPUNKTER

- PIR bevegelsessensor
- To monteringsbraketter - vinklet eller rett frem
- Passer til alle Loevschall 12V LED-lys
- Koble til opptil 6 belysningsprodukter med fordelerboks

## SPESIFIKASJONER

<b>Volt (Vdc)</b>	12
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Diameter [mm]</b>	15
<b>Høyde (mm)</b>	13
<b>Bredde (mm)</b>	65
<b>Dybde (mm)</b>	9

## EMBALLASJE OG VEKT

<b>Bruttovekt(kg)</b>	0,063
<b>Nettovekt (kg)</b>	0,054
<b>Emballasjedybde (cm)</b>	11,5
<b>Emballasjehøyde (cm)</b>	6,5
<b>Emballasjebredde (cm)</b>	2,5



## MATERIALER

<b>Farve</b>	Hvit
<b>Flate</b>	Malet

## SPESIFIKASJONER UTVIDET

<b>Ledningslengde - input (m)</b>	1
<b>Ledningslengde - output (m)</b>	1
<b>Høyeste temperatur (Ta)</b>	45
<b>Laveste temperatur (Ta)</b>	-20
<b>Innbyggingsdybde (mm)</b>	14
<b>Innbygningsmål Ø (mm)</b>	13
<b>Levetid (antall på/av sykluser)</b>	30000
<b>PIR Sensor</b>	Ja
<b>Overflademontering</b>	Ja
<b>Tilkobling</b>	Connector

## SIKKERHET

<b>CE</b>	Ja
-----------	----